

Dotec-Audio DeeRAM

ユーザーガイド

1. はじめに

Dotec-Audio DeeRAM をご利用頂き誠にありがとうございます！

本プラグインは入力されたサウンドをバンクに一時的に録音、再生が行えます。

ミックスダウンの内容を本プラグインで録音、再生を行うことで DAW での演奏を代替えし、ソフトシンセ等の負荷軽減やバッファを小さく設定しレイテンシーを抑えたマスタリング操作を可能にします。

録音データはプラグイン削除または DAW 終了時に自動的に消去されます。

2. インストール方法

1. Windows の場合

ダウンロードしたファイルを解凍し、お使いの DAW ソフトの VST フォルダに dll ファイル、VST3 フォルダに vst3 ファイル、AAX フォルダに aaxplugin フォルダをそれぞれコピーします。

(※フォルダにつきましては、各 DAW ソフトのマニュアルを御覧ください)

なお、お使いの DAW ソフトが 64 ビット版である場合は「**64bit**」フォルダ以下のファイルを、32 ビット版である場合は「**32bit**」フォルダ以下のファイルを使用して下さい。


2. Mac の場合

ダウンロードしたファイルを解凍します。

その中の「**install.pkg**」を開き、インストーラーの指示に従ってください。

もし DAW ソフトが動作中の場合は一旦終了して再起動してください。

3. 操作パネルの説明



POWER ボタン:

DeeRAM を有効にします。オフでバイパスされます。

SIDECHAIN:

入力ソースをサイドチェーン入力に切り替えます。

DELETE:

選択されたバンクの録音を消去します。

MEMORY BANK:

A～D の 4 つのバンクを選択できます。

各バンクの状態は下記の通りです。

- ・消灯: 選択および録音されていません。
- ・黄色: 選択されたバンクです。
- ・赤: 録音済みのバンクです。

録音ボタン:

録音ボタンを点灯して DAW を再生すると録音されます。

録音は下記の条件のいずれかで停止します。

- ・DAW を停止した時
- ・停止ボタンを押した時
- ・DAW のループ再生が戻った時

再生ボタン:

DAW のタイムルーラーの位置から選択されたバンクをループ再生します。

録音範囲外の場合は録音の最初から再生されます。

停止ボタン:

録音/再生を停止します。

シリアルキーの登録方法

DOTEC-AUDIO 製品は「デモ版」に、シリアルキーとメールアドレスを登録することで「製品版」になります。
ここでは、ご購入いただいたシリアルキーの登録方法を説明します。

Step 1



デモ版のプラグイン右上に表示されている「Registration」というボタンをクリックします(※)。

※ 認証にはインターネット接続が必要となります。

Step 2

A screenshot of a 'Registration' dialog box. The title is 'Registration'. Below the title, it says 'Please enter the serial key and your e-mail address for the registration.' There are three input fields: 'Serial key', 'E-mail address', and 'E-mail address(Verify)'. Each field has a red arrow pointing to it. At the bottom, there are three buttons: 'Open the shopping page', 'Cancel', and 'OK'. The 'OK' button is highlighted with a red border.

ボタンをクリックするとこのようなダイアログが表示されますので、お手元のシリアルキーと、普段お使いのメールアドレスを入力してください(※)。

その後「OK」ボタンをクリックするとサーバーでの認証処理が行われます。
無事認証が完了すれば「Registration」ボタンが非表示となり「製品版」となります。

※ こちらは再インストール時などにも必要になりますので忘れないようにしてください。